

NPort P5150A 1-портовый сервер RS-232/422/485 в Ethernet с возможностью питания через Ethernet (РоЕ, стандарт IEEE 802.3af) МОХА

NPort P5150A MOXA

Описание

Технические характеристики

Порты Ethernet	1
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с, auto MDI/MDIX
Тип разъема	RJ45 (8 конт.)
Сетевые протоколы	ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2
Магнитная изоляция Ethernet-портов	1,5 кВ
Количество последовательных портов	1
Тип последовательных портов	RS-232/422/485
Разъем последовательного порта	DB9 'папа'
Передаваемые сигналы	RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
Бит данных	5, 6, 7, 8
Четность	нет, чет, нечет, 0, 1
Стоповые биты	1, 1.5, 2





Управление потоками данных	RTS/CTS и DTR/DSR (только RS-232), XON/XOFF
Скорость передачи данных, бит/с	50 ~ 921600
Резистор Pull High/Low для RS-485	1 кОм, 150 кОм
Управление направлением передачи данных по RS- 485	ADDC® (автоматическое)
Интерфейс управления	Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита Последовательная консоль
Кнопка Reset	Есть
Рабочее напряжение	12 ~ 48 В пост. или 48 В пост. по PoE
Потребление тока	125 мА при 12 В, 180 мА при 48 В (при питании по РоЕ)
Разъем электропитания	Штекер с резьбовой фиксацией
Рабочая температура, °C	0 ~ +60
Температура хранения, °С	-40 ~ +75
Рабочая влажность, %	5 ~ 95
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры, мм	77 x 111 x 26
Вес нетто, кг	0.3
Монтаж	На DIN-рейку (опционально) Настольный/настенный
Безопасность	UL60950-1
Электромагнитная совместимость (ЕМІ)	CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A
Электромагнитная совместимость (EMS)	IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

	IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11
Электромагнитная совместимость (ЕМС)	EN 55032/24
Среднее время наработки на отказ (МТВF), часов	2231530
Гарантийный срок	12 месяцев
Комплект поставки	Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство