



## Усилитель кабельный абонентский SNR-NA-108-38

SNR-NA-108-38

### Описание

#### **SNR-NA-108-38** -

Магистральный усилитель с обратным каналом. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.

Магистральный усилитель

#### **SNR-NA-108-38**

используется для двунаправленного усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.

Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность.

Усилитель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.

#### **Эксплуатационные характеристики:**

Диапазон частот до  
1003  
МГц

Универсален

в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен контрольными отводами прямого и обратного канала.

Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.

### Общие характеристики

Тип усилителя КТВ

Домовой



Потребляемая мощность, Вт	≤20
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ	-20
Тип соединителей	F-разъём
Габариты, мм	220 × 205 × 65
Количество RF выходов	2

## Прямой канал

Уровень входного сигнала, дБмкВ	70
Уровень выходного сигнала, дБмкВ	108
Коэффициент усиления, дБ	38
Частотный диапазон, МГц	87-862 (45-1003 опционально)
Коэффициент шума, дБ	≤10
СТВ, дБ	66
CSO, дБ	64
Диапазон регулировки наклона, дБ	0...18
Диапазон регулировки уровня, дБ	0...18
Неравномерность АЧХ, дБ,	±0,75

## Обратный канал

Частотный диапазон (обратный канал), МГц	5-65
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ	24

## Доп. описание

### Блок-схема усилителя

