



Усилитель кабельный абонентский SNR-NA-108-38-60 с дистанционным питанием

SNR-NA-108-38-60

Описание

SNR-NA-108-38-60 - Магистральный усилитель с обратным каналом и дистанционным питанием. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.

Магистральный усилитель SNR-NA-108-38-60 используется для двунаправленной усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных. Современная схмотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность. Усилитель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.

Эксплуатационные характеристики:

Диапазон частот до 1003 МГц.

Дистанционное питание

Универсален в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен контрольными отводам прямого и обратного канала.

Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.

Прямой канал

Уровень выходного сигнала, дБмкВ	108
Коэффициент усиления, дБ	38
Частотный диапазон, МГц	45 (87) - 862/ 1003 (опционально)
Коэффициент шума, дБ	≤10
СТВ, дБ	66
CSO, дБ	64
Диапазон регулировки наклона, дБ	0...18
Диапазон регулировки уровня, дБ	0...18
Неравномерность АЧХ, дБ,	±0,75



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Обратный канал

Частотный диапазон (обратный канал), МГц	5-65
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ	24

Общие характеристики

Потребляемая мощность, Вт	≤20
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ	-20
Тип соединителей	F-разъём
Габариты, мм	220 × 205 × 65
Количество RF выходов	2