



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Модуль Cisco Catalyst VS-S720-10G-3C

VS-S720-10G-3C

Описание

На данный товар возможна **гарантия NAG-NBD (Next Business Day)**, условия и цену уточняйте у менеджера

Управляющий модуль для Cisco Catalyst 6500/6500-E/7600 Series, 2 порта 10G X2, 1SFP+1SFP/Copper порты.

[Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst](#)

[Общая информация для управляющих модулей Cisco Catalyst 6500 series](#)

[Описание на сайте производителя](#)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Name	WS-SUP720-3B	WS-SUP720-3BXL	VS-S720-10G-3C	VS-S720-10G-3CXL
VSS	Нет	Нет	Да	Да
Uplinks	2 Gigabit	2 Gigabit	2 SFP	2 SFP
			1 RJ45	1 RJ45
			2 10G X2	2 10G X2
IPv4 Routing	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно
			До 400 Mpps	До 400 Mpps
IPv6 Routing	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно
			До 200 Mpps	До 200 Mpps
MPLS	До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему
MAC Entries	64 000	64 000	96 000	96 000
Routes	256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6)	256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6)
Netflow Entries	128 000	256 000	128 000	256 000
Number of Interfaces with Unique ACLs	512	4 000	512	4 000

Производитель [Cisco](#)

@@@

@@ @@@@

Общие

Тип устройства

Управляющий модуль

Линейка Cisco

Catalyst 6500, 6500-E

Производительность модульного коммутатора, Gbps

720

Шасси WS-C6509

Шасси WS-C6513

Шасси WS-C6506

Шасси WS-C6513-E

Шасси WS-C6509-V-E

Шасси WS-C6509-E

Шасси WS-C6506-E

Шасси WS-C6504-E

Шасси WS-C6503-E

Совместимая платформа



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 1000BaseX SFP
Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Таблица маршрутизации IPv4/IPv6

256,000/128,000

Производительность маршрутизации, Mpps

450

Размер таблицы MAC адресов

96

Доп. описание

Возможен апгрейд модуля до VS-S720-10G-3CXL, для этого необходимо заменить PFC VS-F6K-PFC3C на VS-F6K-PFC3CXL. Расширения оперативной памяти RP и SP не требуется, так как VS-S720-10G-3C по умолчанию имеет 1ГБ DRAM.