



KVM-переключатель KH1532A 32-портовый

KH1532A

Описание

КВМ-переключатель КН1532A, это устройство управления, позволяющее ИТ-администраторам с одной КВМ-консоли, оснащенной монитором, клавиатурой и мышью (с интерфейсами PS/2 или USB), получать доступ к нескольким компьютерам и управлять ими. К КВМ-переключателю КН1532A может быть подключено до 32 компьютеров для последующего операторского контроля. При использовании схемы гирляндного подключения возможно подсоединить до 31 дополнительного коммутатора. В этом случае с центральной КВМ-консоли можно будет управлять 1024 компьютерами.

КВМ-переключатель КН1532A обладает многочисленными и уникальными функциями, которые позволяют администраторам легко и удобно управлять всеми устройствами, находящимися в серверном помещении или центре обработки данных.

Например, функция «Идентификации адаптера» (Adapter ID) позволяет хранить настройки КВМ-адаптера – номер и название порта, тип ОС, язык клавиатуры и т.д. Эта функция избавляет администраторов от необходимости перенастраивать адаптеры при перемещении серверов на другие порты. Другими полезными возможностям данного переключателя являются отображение изображения в Full HD-качестве и увеличенное до 50 метров* расстояние передачи изображения до серверов при разрешении 1280х1024.

Решение с применением КВМ-переключателя КН1532A является одним из лучших и наиболее экономичных, предлагаемых компанией ATEN на рынке предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Для центра обработки данных нет лучшего способа сэкономить время, рабочее пространство и деньги, чем при использовании КВМ-переключателя КН1532A

Комплект поставки:

- 1x 32-портовый КВМ-переключатель КН1532A с подключением по кабелю Cat 5
- 1х кабель для обновления микропрограммы
- 1х шнур питания
- 1х комплект для монтажа в стойку
- 1х комплект ножек (4 шт.)
- 1х руководство пользователя

Возможность управления с одной КВМ-консоли 32-умя напрямую подключенными компьютерами Использование компактных разъемов RJ-45 и кабеля Cat 5e/6

Гирляндное подключение 31 дополнительного переключателя КН15132A позволяет увеличить количество управляемых с одной КВМ-консоли компьютеров до 1024

Возможность преобразования консоли - с любого типа КВМ-консоли можно управлять компьютерами любого типа; поддержка смешанных комбинаций (PS/2 и USB) со стороны КВМ-консоли и со стороны компьютера Высочайшее качество изображения – поддержка разрешений до 1920х1200 при 60 Гц на расстоянии до 30 метров, 1600х1200 при 60 Гц на расстоянии до 40 метров и 1280х1024 при 75 Гц на расстоянии до 50 метров*



OOO «ΗΑΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Настройка прав доступа пользователей для каждого порта в отдельности

Три способа выбора портов: вручную (при помощи кнопок на передней панели), «горячие» клавиши и многоязычное экранное меню

Поддержка различных платформ - ПК, Мас, Sun и устройства последовательной передачи данных Поддержка нескольких учетных записей - до 10 учетных записей пользователей и 1 администратора Двухуровневая защита паролем - поддержка одного профиля администратора и десяти профилей пользователей. Защита паролем предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию Поддержка режима автоматического сканирования, позволяющего постоянно отслеживать выбранные пользователем компьютеры

Поддержка режима широковещания, позволяющего выполнять отправку команд с консоли на все компьютеры для одновременного выполнения различных операций (таких как установка программного обеспечения, обновление, выключение и т.д.)

Поддержка функции «Идентификации адаптера» (Adapter ID)

Возможность обновления микропрограммы