



Радиомаршрутизатор MikroTik hAP ac lite TC

RB952Ui-5ac2nD-TC

Описание

Беспроводной маршрутизатор **hAP ac lite RB952Ui-5ac2nD-TC** оснащен двумя независимыми беспроводными модулями, которые позволяют ему **работать одновременно** на частотах **2,4** и **5 ГГц**, обеспечивая поддержку соответствующих стандартов **802.11a/b/g/n/ac**.

RB952Ui-5ac2nD-TC имеет на борту пять 10/100 Ethernet-портов, причем, пятый порт оснащен **PoE**. По умолчанию данная модель поддерживает четвертый уровень лицензии **RouterOS (License level 4)**. К USB-порту можно подключить 3G/4G-модем.

Маршрутизатор можно разместить на специальной подставке горизонтально или вертикально.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
Портов LAN	5
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11a 802.11g 802.11b
Скорость портов LAN	100 Мбит/с
Функция репитера	Да
Wireless WAN	Да
Управление	Telnet Web SNMP SSH
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -30 до 70



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Порт USB

USB 2.0