



Радиомаршрутизатор MikroTik hAP ac 3

RBD53iG-5HacD2HnD

Описание

Благодаря 5 портам Gigabit Ethernet, 256 МБ оперативной памяти и четырехъядерному процессору hAP ac³ может удовлетворить запросы даже самых требовательных домашних пользователей. Благодаря поддержке PoE он может питать дополнительное устройство или питаться от других устройств. Установлено 128 МБ flash памяти и полноразмерный порт USB, который можно использовать для добавления дополнительного хранилища или LTE модема. Новый корпус позволяет устанавливать устройство вертикально или горизонтально. Также в комплект входит набор для настенного крепления.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
Портов LAN	4
Портов WAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Скорость портов LAN	1000 Мбит/с
Скорость портов WAN	1000 Мбит/с
Функция репитера	Да
Wireless WAN	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление

Температура окружающей среды рабочая, °C

Порт USB

Telnet
SNMP
SSH
Web
TR-069
Консоль управления

от -40 до 70

USB 2.0

Доп. описание

Комплект поставки

Маршрутизатор

Блок питания

Крепление

Крепежные винты

Антенна HGO-antenna-OUT, 2,4 ГГц / 5 ГГц с разъемами RP-SMA- 2 шт.