



Комплект SNR-RT420-F21-LTE-PETRA-BB-MIMO

SNR-RT420-F21-LTE-PETRA-BB-MIMO

Описание

Набор SNR LTE + Антэкс

1. Роутер [SNR-RT420-F21-LTE](#) - 1 шт
2. Внешняя антенна Антэкс [PETRA BB MIMO](#) - 1 шт
3. Кабельная сборка 5м [N\(male\)/SMA\(male\)/RG-58_5m](#) - 2 шт
4. Кронштейн [KS-240](#) - 1 шт

Операторам связи

НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.

Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора.

Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. [Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний](#)

Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.

Оперативная поддержка

Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:

[Сервисный центр для поддержки текущих клиентов;](#)

[База знаний;](#)

[Телеграм-канал SNR CPE News](#), а если есть вопрос - добро пожаловать в [SNR CPE Chat](#);

[Мастер самостоятельной настройки;](#)

[Форум НАГ.](#)

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Объем RAM	64 МБ
Объем Flash	16 МБ
Предустановленное ПО	EasyWRT
Беспроводной интерфейс	IEEE 802.11b/g/n, 2T2R, 2401-2483,5МГц
EIRP	2.4GHz < 20dBm
Чувствительность приёмника	-
Антенны	4x5dBi, съёмные всенаправленные
Тип модуляции	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Рабочая температура	0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность	10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении	5%~95%, без конденсации
Комплект поставки	Маршрутизатор SNR-RT420-F21-LTE Патч-корд RJ45-RJ45 1 метр Блок питания Инструкция по применению Внешняя антенна Антэкс PETRA BB MIMO Кабельная сборка 5м N(male)/SMA(male)/RG-58_5m - 2 шт Кронштейн KS-240 - 1 шт