



Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX c SFPпортом

SNR-CVT-1000SFP-V2

Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T на сигнал1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS. Комплектуется блоком питания.

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	1000Mbps
Длинна волны Тх		зависит от установленного SFP
Дальность передачи		зависит от установленного SFP
LED индикаторы		PWR
		TP LINK/ACT
		1000Fiber LINK/ACT
Потребляемая мощность		5,6 Ватт (максимум)
Питание		DC 5V/2A
Размеры (W x D x H)		26 x 70 x 97 mm
Условия эксплуатации		Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)
Наличие LFP		Да, определяется DIP переключателем

Одна из возможных схем применения:

Общие



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип трансивера

Диапазон волны Тх, нм

Максимальное расстояние, км

Возможность установки в шасси

Скорость передачи

Слот под SFP

Определяется SFP

Определяется SFP

Да

1G