



## Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом в промышленном исполнении

SNR-CVT-1000SFP-I

### Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-I преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T на сигнал 1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, корпус оснащен креплением на DIN рейку.

|                          |                                                                                                            |                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Скорость передачи данных | Витая пара                                                                                                 | 10/100/1000 Full./Half Duplex |
|                          | Оптическое волокно                                                                                         | 1000Mbps                      |
| Длина волны Tx           | зависит от установленного SFP                                                                              |                               |
| Дальность передачи       | зависит от установленного SFP                                                                              |                               |
| LED индикаторы           | PWR<br>TP LINK/ACT<br>1000Fiber LINK/ACT                                                                   |                               |
| Потребляемая мощность    | 5,6 Ватт (максимум)                                                                                        |                               |
| Питание                  | DC 10-40V/0.5A<br>P+1 ,P- используются для подключения 48VDC<br>P+2, P- используются для подключения 24VDC |                               |
| Размеры (W x D x H)      | 94 x 130 x 36 мм                                                                                           |                               |
| Условия эксплуатации     | Температура: от -40 до +85 градусов С<br>Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)               |                               |

**Поставляется без блока питания.**

### Общие



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип трансивера

Слот под SFP

Диапазон волны Tx, нм

Определяется SFP

Максимальное расстояние, км

Определяется SFP

Возможность установки в шасси

Нет

Скорость передачи

1G