



Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм

SNR-CVT-1000A

Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-1000A преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен встроенным приемо-передатчиком и передает данные на длине волны 1310нм, а принимает на 1550нм, работает на расстоянии до 20км.

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	100/1000Mbps
Длина волны Tx	1310нм	
Длина волны Rx	1550нм	
Дальность передачи	до 20км	
Тип коннектора	SC	
LED индикаторы	PWR, FX / LNK / ACT, TP / LNK / ACT	
Потребляемая мощность	5,6 Ватт (максимум)	
Питание	DC 5V/2A	
Размеры (W x D x H)	48 x 68 x 24 мм	
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)	
Наличие LFP	Да, определяется DIP переключателем	

Общие

Тип трансивера	Встроенный
Диапазон волны Tx, нм	1310



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Максимальное расстояние, км

Возможность установки в шасси

Скорость передачи

10-20

Нет

1G