



## Муфта оптическая тупиковая серии SNR-FOSC-C

SNR-FOSC-C

### Описание

Оптическая кросс-муфта

#### **SNR-FOSC-C**

применяется для защиты сварки оптического волокна от механических повреждений, попадания влаги и температурных колебаний.

Данная муфта устанавливается на опорах, стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах, колодцах кабельной канализации.

Особенностью данной муфты является наличие планки на 8 оптических розеток SC, а также же специальных адаптеров для выводов абонентского кабеля диаметром до 3 мм. Благодаря этому SNR-FOSC-C является отличным решением для строительства/обслуживания не только магистральных и городских ВОЛС, но и для сетей доступа FTTH.

#### **Основные особенности:**

- ударопрочный корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности;
- продуманное внутреннее устройство;
- расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля и запаса волокон;
- простота, быстрота установки и фиксации волокон;
- простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
- диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
- оригинальное устройство герметизации муфты;
- установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
- возможность использования данной муфты на сетях FTTH.

### Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Механическая
Количество соединяемых волокон	64



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Количество кабельных вводов	5
Диаметр кабельных вводов, мм	1 - 40x65" 2 - Ø17,5 2 - Ø18
Количество сплайс-кассет	2/2 (максимальное/в комплекте)
Степень защиты	IP68
Габаритные размеры, мм	480x227 (длина/диаметр)
ВЕС, КГ	1,9
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Механизм герметизации - 1 комплект Сплайс-кассета - 2 шт Каркас для сплайс-кассет - 1 шт Адаптер для абонентских кабелей - 2 шт Расходные материалы - 1 комплект Руководство по монтажу - 1 шт