



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-16T SNR-FTTH-FDB-16T

Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Оптический бокс **SNR-FTTH-FDB-16T** используется при строительстве сетей PON в многоквартирных домах и позволяет произвести подключение до 16 абонентов в пределах одного этажа.

Конструкция коробки позволяет осуществить ввод 2 оптических кабелей диаметром до 10 мм, допускается монтаж транзитной линии. В качестве абонентских выводов используются FTTH патчкорды необходимой длины. Дополнительная дверца в нижней части коробки позволяет оперативно получить доступ к установленным адаптерам SC/LC Duplex (максимум 16 шт) и произвести подключение патчкордов без открытия основной крышки бокса.

Внутри бокса расположены 2 откидные сплайс-кассеты, каждая из которых рассчитана на 8 сварных соединений. Помимо защитных гильз в сплайс-кассете предусмотрена возможность размещения оптического делителя.

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телеkomмуникационные сети;
локальные сети.

Данный бокс предназначен для эксплуатации только внутри помещений.

Общие

Тип монтажа	Внутриобъектовый
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	Поликарбонат + ABS-пластик
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 10
Количество выводов абонентского кабеля	16

Количество устанавливаемых адаптеров	16
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Габаритные размеры,мм	225x133x47
BEC, КГ	0,7
Комплект поставки	Бокс SNR-FTTH-FDB-16T - 1 шт Расходные материалы: стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект