

Комплект Поиск-510 Мастер (с генератором)

SVP Поиск-510 + ГК-МК 510

Описание

Назначение:

Комплект

Поиск-510 Мастер

предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего сигнального тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания; контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей; локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.

Опции (заказываются дополнительно)*:

GPS - запись трассы, глубины, сигнала GSM - дистанционное управление генератором МК 510 Приемник ЛИС (к 510) Козырек антибликовый

* - о стоимости и возможных скидках узнавайте у менеджеров.

Условия эксплуатации:

На высоте до 2000 м над уровнем моря; Относительная влажность воздуха до 90% при 30 $^{\circ}$ C; Атмосферное давление $86\div106$ кПа; При температуре окружающей среды от -20 до +40 $^{\circ}$ C; Степень загрязнения воздуха - 2.

Технические характеристики

Тип оборудования Трасоискатель

273,5±1 Γц 2187,5±1 Γц 6562,5±3 Γц 26 250±12 Γц

Активные частоты

200-35 000 Гц (режим "Своя частота")

Для частоты 26 250 Γ ц - 150 Γ ц Для частоты 6562,5 Γ ц - 45 Γ ц Для частоты 2187,5 Γ ц - 15 Γ ц Для частоты 273,5 Γ ц - 2,5 Γ ц

Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более)





Максимально определяемая глубина трассы, м 6

Точность измерения глубины ±5%+0,1 м

Точность отыскания, см 10

Поиск повреждения изоляции с переходным

сопротивлением, кОм

0-10

Полоса пропускания без фильтра, Гц 10-26 000

Дисплей LCD

Интерфейсы USB

Аккумуляторная батарея 4хАА 1,2В 2100mАч

(трассоискатель)

Источник питания Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор 12B

4,5Ач (генератор)

Время работы Не менее 12 часов (трассоискатель)

Не менее 3 часов (генератор)

Массогабаритные характеристики

 Габаритные размеры,мм
 257х88х685 (трассоискатель)

 233х102х176 (генератор)

ВЕС, КГ

3,0 (генератор)

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -30 до 50

Температура эксплуатации, °С от -20 до 40

Комплект поставки

Прибор МК 510 - 1 шт

Провод для подключения выхода генератора к кабелю -

1шт

Магнитный контакт - 1 шт

Комплект поставки Сетевой адаптер - 1 шт Штырь заземления - 1 шт

Сумка для переноски - 1 шт

Аккумулятор - 1 шт Наушники - 1шт

Руководство пользователя - 1 шт