



Fanvil H7

Описание

Fanvil H7 — это отельный IP-телефон на OS Android 9.0. Топовая версия для отелей высокого класса и номеров класса Люкс с поддержкой технологий Wi-Fi и Bluetooth. Позволяет вывести всю необходимую информацию на экран, реализовать дополнительные функции медиаплеера, часов, будильника и т.д. Возможно подключение видеокамеры и дополнительных аксессуаров.

Особенности:

Большой 7-дюймовый сенсорный экран;

Встроенные WiFi и Bluetooth модули;

Поддержка приема видеоизображения (возможен вывод с видеодомофона);

20 SIP-аккаунтов;

Функциональные кнопки:

120 BLF-клавиш с возможностью программирования

5 тач-клавиш с возможностью программирования

Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с AEC (подавление эха);

Разрешение видеозвонка: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P;

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 7" емкостный сенсорный экран с разрешением 1024х600

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261)

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 20

Поддержка доп.панель BLF Да





Дополнительные виды обслуживания

Быстрый набор Трансфер вызова

Ожидание вызова

Отключение микрофона

Автоответ

Переадресация вызова Удержание вызова Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы STUN; LLDP; HTTPS; UDP, TCP; HTTP; SNTP; NAT; FTP/TFTP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Static IP

Поддержка сетевого подключения DHCP

PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 181 x 175.75 x 184.4мм

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Видео конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки Н.264

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Функциональные клавиши

Количество встроенных BLF клавиш 120

Питание

Потребление БП через блок питания: 1.64 – 6.9W; через PoE: 2.39 – 8.77W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход Выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да

Доп. описание

Комплект поставки:



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Fanvil H7 – 1 шт. Адаптер питания: 5V, 2A – 1 шт. Сетевой кабель Ethernet – 1 шт. Телефонная трубка – 1 шт. Шнур для подключения трубки – 1 шт. Подставка – 1 шт. Краткое руководство – 1 шт. Гарантийный талон – 1 шт.