



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шлюз Audiocodes MP-124D 24FXS (com)



MP-124D

Описание

Описание:

Media Pack - это серия VoIP шлюзов с поддержкой от 2-х до 24-х аналоговых FXS/FXO портов, а также от 1-го до 4-х BRI портов (для MP402, MP404 и MP408). Все эти устройства предназначены для подключения аналоговых и цифровых абонентских терминалов к сетям VoIP, а также для обеспечения прозрачного соединения удаленного филиала через сеть VoIP с корпоративной PBX используя FXO транки или BRI интерфейсы.

Краткие технические характеристики:

Интерфейсы

Аналоговые порты: MP124FXS - 24 порта FXS
Ethernet: один порт 10/100 Base-T
RS-232: порт для отладки и мониторинга

Протоколы и кодеки

Аудиокодеки: G.711, G.726, G.728, G.723.1, G.729a, EVRC, AMR, GSM-FR, GSM-EFR
Эхокомпенсация: G.165 и G.168-2002
VoIP протоколы: SIP, H323, MGCP, MEGACO (H.248)
QoS: Динамический программируемый Jitter Buffer, VAD, CNG, 802.1 p/q, VLAN tagging, DiffServ
Передача DTMF: RFC 2833 + наличие различных протокольных модификаций, VoIP (RTP/RTCP) IETF RFC 3550 и 3551
Безопасность передачи голоса: sRTP
Факс и модем: T.38. автоматическое переключение до PCM и ADPCM

Телефонные сигнализации

FXS/FXO Loop-start, DTMF (TIA 464B), Сигналы, задаваемые пользователем и система детектирования аналоговых тональных сигналов (Call Progress Tones)

Протоколы управления

Управление: EMS AudioCodes , встроенный Web server, Telnet, Консоль
Обновление ПО: TFTP, HTTP, HTTPS, BOOTP

Функции вызовов

Caller ID (тип 1 и 2), Call Hold, Call Forward, Call Transfer, Call Waiting, 3-х сторонняя конференц связь

Общее

Длина абонентской линии: до 7000 метров для FXS портов
Электропитание: +12 VDC с адаптером 110/220 VAC
Возможность настенного монтажа и установки в стойку

Документация

[LTRT-61406 MP-1xx Fast Track Installation Guide Ver 4.6](#)
[LTRT-61504 MP-11x Fast Track Installation Guide Ver 4.6](#)
[LTRT-61603 MP Series Release Notes Ver 4.6](#)
[LTRT-65105 MediaPack H.323 User's Manual Ver 4.6](#)
[LTRT-65207 MediaPack & Mediant 1000 H.323 Analog Gateways Release Notes Ver 4.6](#)
[LTRT-65405 MediaPack SIP User's Manual Ver 4.6](#)
[LTRT-65606 MediaPack & Mediant 1000 SIP Analog Gateways Release Notes Ver 4.6](#)
[LTRT-71403 MediaPack MGCP User's Manual ver 4.6](#)

Софт

[H.323 MP-1xx version 4.61](#)
[H.323 MP-11x version 4.61](#)
[MP4.6.part1](#)
[MP4.6.part2](#)
[MP4.6.part3](#)
[MP4.6.part4](#)
[SIP MP-1xx version 4.61](#)
[SIP MP-11x version 4.61](#)

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	24
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевые протоколы	UDP; TLS; TCP
Management	TFTP / DHCP / HTTPS / HTTP / FTP
Безопасность	RADIUS login Web листы доступа SRTP
QoS	802.1p; 802.1q
Режимы работы LAN порта	router
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка FAX-over-IP

G.711 Pass-through; T.38

DTMF

In-band / SIP Info / RFC2833

Управление

Telnet

SNMP

SSH

Web

Индикаторы активности

сеть; питание; линии

USB

нет

Питание

Входное: 240VAC 50-60 Hz

Размеры, мм

44x445x269

ВЕС, КГ

1,8

Рабочая температура, °C

от 5 до 40

Цветовая гамма

черный