



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, LED (выходные розетки IEC320 C13) уценка

SNR-UPS-LID-600-LED-C13 (уценка)

Описание

Уважаемые заказчики. Этот ИБП является уцененным по причине возврата с теста, а также по причине износа аккумуляторной батареи в связи с длительным хранением. Так же комплектация может быть не полной. ИБП продается ниже себестоимости. Любые претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются. Рекламации по встроенным АКБ не принимаются. Какая-то емкость у батарей еще осталась. Батарею можно заменить на: B12007GP, B12009GP, или аналоги.

Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-LED, занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).

Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-LED, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы встроенных в ИБП аккумуляторных батарей.

ИБП серии LID снабжен функцией "холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцией "автостарт", позволяющей автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.

Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LED индикатором, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки, степень разряда батарей и сигнализирует о неисправности.

ИБП данной серии обеспечивают выходное напряжение с аппроксимированной синусоидой и, в основном, предназначены для подключения оборудования с импульсными источниками питания: персональных компьютеров, узлов ЛВС и других электронных устройств, оснащенных подобными источниками питания, которые, в свою очередь, практически нечувствительны к форме синусоиды питающего напряжения, а также к его кратковременным провалам (время переключения в режим работы "от батарей").

Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "on-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батареи", а также ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения.


Особенности:

- Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
- Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
- Цифровой микропроцессорный контроль
- Индикация состояния режимов работы ИБП
- Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
- Функция "Холодный старт"
- Тепловая защита трансформатора
- USB порт для мониторинга состояния ИБП
- Функция "Автостарт"
- Самодиагностика
- Защита от перезарядки, глубокой разрядки
- Защита от короткого замыкания и перегрузок

Комплект поставки:

- Инструкция по эксплуатации
- Интерфейсный кабель USB
- Запасные предохранители
- CD с программным обеспечением

Осциллограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим работы от сети	Режим работы от АКБ

При работе от аккумуляторных батарей форма выходного напряжения становится аппроксимированной и для измерения напряжения потребуется аналоговый вольтметр или мультиметр с функцией TRMS.

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Desktop
Мощность (ВА)	600
Мощность (Вт)	360
Фаза, вход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-275 В (AC)
Частота на входе (Гц)	50/60 Гц $\pm 10\%$ (автоопределение)

Выходные характеристики

Напряжение на выходе (В)	220 В $\pm 10\%$ (AC)
Частота на выходе (Гц)	50/60 Гц $\pm 10\%$ (автоопределение)

Аккумуляторные батареи

Емкость АКБ (Ач)	7
Ток заряда АКБ (А)	1
Максимальное количество линеек	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	5 мин

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	165x95x340
Вес ИБП, кг	5,5