

## DDR-30G-5, DC/DC преобразователь, 30Вт, вход 9- 36В, выход 5В/6А Mean Well

DDR-30G-5 MW

### Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 В DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °C

Температура хранения -40...85 °C

Размер 35 x 90 x 84.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

### Технические параметры

Серия ddr-30

Мин.входное напряжение, В 9

Макс.входное напряжение, В 36

Номинальное входное напряжение, В 24

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 6

Мощность, Вт 30

Эффективность преобразования энергии(КПД), % 85

Точность выходного напряжения, % 2

Шум на выходе, мВ 60

Напряжение изоляции, В 4000

Рабочая температура, С -40...85

Конструктивное исполнение на din-рейку

Выходное напряжение, В 5

Вес, г 120

### Общие

Выходное напряжение	4,5 - 5,5
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	6
Входное напряжение	9-36
КПД	85%
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	пониженного входного напряжения; переполюсовки; КЗ