



## DDR-30G-12, DC/DC преобразователь, 30Вт, вход 9-36В, выход 12В/2,5А Mean Well

DDR-30G-12 MW

### Описание

Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 В DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °С

Температура хранения -40...85 °С

Размер 35 x 90 x 84.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

### Общие

Выходное напряжение	12
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	2,5
Входное напряжение	9-36
КПД	86%
Крепление	DIN
Шум (мВ)	75
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	пониженного входного напряжения; переплюсовки; КЗ



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Доп. описание

### Технические параметры

Мин.входное напряжение, В 9

Макс.входное напряжение, В 36

Номинальное входное напряжение, В 24

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 2.5

Мощность, Вт 30

Эффективность преобразования энергии(КПД), % 86

Точность выходного напряжения, % 2

Шум на выходе, мВ 75

Напряжение изоляции, В 4000

Рабочая температура, С -40...85

Конструктивное исполнение на din-рейку

Выходное напряжение, В 12

Вес, г 120