



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

AD-155B Блок питания с функцией ИБП Вых: 27,6В/5А; АКБ: 27,1В/0,5А; 151,55Вт, Mean Well

AD-155B MW n

Описание

AD-155B - AC/DC преобразователь мощностью 155 Вт, корпус для монтажа на шасси, производства компании MW серии AD-155

- Мощность: 155 Вт
- Количество выходов: 2 (не изолированные)
- Канал 1: $U_{\text{вых}}=27.6 \text{ В}$, $I_{\text{вых}}=0...5.5 \text{ А}$;
- Канал 2: $U_{\text{вых}}=27.1 \text{ В}$, $I_{\text{вых}}=0...0.5 \text{ А}$;
- Механическая подстройка выходного напряжения: +5% / -13%
- КПД: 84 %
- Уровень пульсаций (размах): 150 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 1500 В AC
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: 88...264 В (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 124...370 В
- Коэффициент мощности: 0.92
- Корректор коэффициента мощности
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Примечания: Источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства. Указаны пределы подстройки 1-го выхода и шумы на 1-м выходе
- Габариты: 199 x 110 x 50 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...50 °C, хранения: -20...85 °C

Общие

Выходное напряжение	27
Исполнение	Cover
Серия	AD
Мощность БП	155
Ток БП	5; 0,5
Входное напряжение	88-264
КПД	84%
Крепление	Нет
Шум (мВ)	150



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Напряжение изоляции вход-выход	3000
Напряжение изоляции вход-земля	1500
Напряжение изоляции выход-земля	500
Защита	K3; перегрузка; перенапряжение