



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Автоматический ввод резерва ELEMY ATS-3102 5DIN, 220В, 8А ATS-3102

Описание

Устройство автоматического ввода резерва позволяет подключить IT-оборудование с одним блоком питания к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования. Выполняет функцию автоматического аварийного или сервисного байпаса источника бесперебойного питания. Применяется в шкафах управления, автоматики, телемеханики, в составе комплексов АСУ ТП. Обновление модели ATS-3101.

Особенности:

- Исполнение: 5 DIN на монтажной рейке
- Переключение между вводами происходит за 6-10 мс
- Повышенная отказоустойчивость: 2 блока питания
- Низкая чувствительность к форме и частоте напряжения на вводах
- Подключение вводов и нагрузки через клеммные колодки
- Сигнализация состояний в виде сухих контактов
- Фиксированные уставки переключения: при понижении напряжения ниже 180 В, при повышении напряжения выше 250 В
- Устойчив к всплескам напряжений до 300V

Общие

Класс защиты IP

IP30

Общие характеристики

Тип PDU

Переключатель нагрузки

Монтаж PDU

DIN

Тип входной вилки

Клеммный терминал

Температура эксплуатации, °C

от 5 до 60


Температура хранения, без конденсации, °C

от -20 до 45

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

96x89x59

Характеристики напряжений и токов



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	230
Допустимое напряжение на входе, В	90-300
Частота переменного тока на входе, Гц	50
Максимальный ток нагрузки	8 А

Временные характеристики

Время переключения между входами, мс	3-14
--------------------------------------	------