

Считыватель карт СР-Z-2 (мод. MF-I) накладной

СР-Z-2 (мод. MF-I) накладной

Описание

- Защита от копирования ключей (шифрование ID)
- Миниатюрный корпус
- Поддержка функционала таблетки DS1996*
- Антивандальный корпус
- Влаго- и пылезащищенный корпус
- Подсветка корпуса

* При подключении считывателя СР-Z-2 (мод. MF-I) по протоколу ibutton (Dallas Touch Memory), считыватель может имитировать работу таблетки DS1996 (в новых версиях прошивки функция имитации работы таблетки DS1996 удалена в целях улучшения защищенности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая частота: 13,56 МГц

Чтение идентификаторов: Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K, Mifare ID.

Дальность чтения: 1-4 см

Световая индикация: есть

Подсветка: Постоянно горит красный свет* (опционально)

Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока

Потребление тока: 35mA

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет корпуса: светло-серый, чёрный

Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory, Wiegand 26(34)

Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:

- Dallas Touch Memory: не более 15 м

- Wiegand: не более 100 м

Рабочая температура: -40°C...+50°C

Габаритные размеры: D45XH25 мм

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Считыватель СР-Z-2 (мод. MF-I) накладной - 1 шт.

Основание - 1 шт.

Шуруп 3,5x30 - 2 шт.

Дюбель NAT5 - 2 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Общие

Стандарт	Mifare
Диапазон считывания (см)	от 1 до 4
Частота (мГц)	13,56



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт подключения

DTM
Wiegand
1-Wire