



Усилитель кабельный домовой SNR-HA-107-32

SNR-HA-107-32

Описание

SNR-HA-107-32 Домовой усилитель с обратным каналом.

Усилитель **SNR-HA-107-32** используется для передачи сигнала аналогового и цифрового телевизионного сигнала, телефонных голосовых сигналов и данных.

Частотный диапазон: 5-65 / 87- 862 МГц
 Автоматическая регулировка усиления (AGC 14-32 дБ)
 Низкое энергопотребление Р 5 Вт.

Общие характеристики

Тип усилителя КТВ	Магистральный
Потребляемая мощность, Вт	≤5
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ	-30
Тип соединителей	F-разъём
Габариты, мм	200 ×115 × 55

Прямой канал

Уровень входного сигнала, дБмкВ	72/74
Уровень выходного сигнала, дБмкВ	107
Коэффициент усиления, дБ	32
Частотный диапазон, МГц	87-862 МГц (110 - 1000 optional)
Коэффициент шума, дБ	<6
СТВ, дБ	60

CSO, дБ	60
Диапазон регулировки наклона, дБ	0...18
Диапазон регулировки уровня, дБ	0...18
Неравномерность АЧХ, дБ,	±0,75

Обратный канал

Частотный диапазон (обратный канал), МГц	5-85
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ	17