



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Универсальный однопортовый
медиаконвертер (1Гбит/с /
100Мбит/с) Порт RJ-45 с
автоопределением скорости
(10/100/1000 Мбит/с)

TFortis FC-2

Описание

Медиаконвертер FC-2 предназначен для преобразования среды передачи данных - витая пара 10/100/1000Base-T в оптическое волокно 100/1000Base-X, и обратно. Устройство имеет **промышленное исполнение** и рекомендовано для жестких условий эксплуатации (сети предприятий, IP-видеонаблюдение).

"Медный" порт (RJ-45) промышленного медиаконвертера FC-2 **имеет функцию автоопределения скорости** - 10/100/1000. **SFP-слот обладает возможностью выбора скорости работы (100/1000)** с помощью переключателя. Это позволяет медиаконвертеру FC-2 работать как с гигабитными коммутаторами, так и с 100-мегабитными коммутаторами. FC-2 имеет разъем питания под винт и **удобное крепление на DIN-рейку**.

Устройство поддерживает различные модели SFP модулей с питанием 3.3В, что позволяет организовывать **передачу данных на различные дистанции**, как по **многомодовому**, так и по **одномодовому** волокну в **двух- или одноволоконных линиях связи**. Выбор SFP модуля остается за потребителем, что дает возможность экономично строить развитую телекоммуникационную инфраструктуру.

Промышленный медиаконвертер FC-2 неприхотлив к условиям эксплуатации. Рабочий диапазон температур составляет от -40°C до +70°C, что позволяет использовать его в уличных шкафах без подогрева. Широкий диапазон питающих напряжений от +9В до +27В удобен для подключения к низковольтным системам электропитания с резервированием от АКБ.

Внимание, блок питания в комплект поставки не входит!