



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



EDFA предусилитель (pre-amplifier) C-диапазона с переменным коэффициентом усиления и выходной мощностью

SNR-EDFA-DA

Описание

Предусилитель

EDFA

поддерживает режимы работы

AGC

(

Automatic

Gain

Control

) и

APC

(

Automatic

Power

Control

). Диапазон изменения выходной мощности: +10...+17

dBm

, коэффициента усиления 19...29

dB

. Усилитель поставляется в комплекте с двумя источниками питания переменного тока (для резервирования по схеме 1+1). Усилитель имеет только пассивное охлаждение.

Мониторинг и управление устройством осуществляется по SNMP, Web или через

CLI

.

EDFA, DWDM, усилитель, preamp, amplifier

Доступна к заказу модель с DC питанием 48V SNR-EDFA-DA-DC

Общие

Тип усилителя

Предусилитель (PA)

Диапазон рабочих длин волн, нм

от 1528.5 до 1562



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диапазон входной мощности, дБм

от -30 до -8

Коэффициент усиления, дБ

25

Выходная мощность, дБм

от 10 до 17

Коэффициент шума, дБ

5

Потребляемая мощность, Вт

30