ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

EDFA предусилитель (pre-amplifier) C-диапазона с переменным коэффициентом усиления и выходной мощностью

SNR-EDFA-DA

Описание

Предусилитель
EDFA
 поддерживает режимы работы
AGC
 (
Automatic

Gain
Control
) и
APC
 (
Automatic

Power

Control
). Диапазон изменения выходной мощности: +10...+17
dBm
, коэффициента усиления 19…29
dB
. Усилитель поставляется в комплекте с двумя источниками питания переменного тока (для резервирования по схеме 1+1). Усилитель имеет только пассивное охлаждение.

Мониторинг и управление устройством осуществляется по SNMP, Web или через
CLI
.
EDFA, DWDM, усилитель, preamp, amplifier

Доступна к заказу модель с DC питанием 48V SNR-EDFA-DA-DC

Общие

Тип усилителя	Предусилитель (PA)
Диапазон рабочих длин волн, нм	от 1528.5 до 1562
Диапазон входной мощности, дБм	от -30 до -8
Коэффициент усиления,дБ	25
Выходная мощность, дБм	от 10 до 17
Коэффициент шума,дБ	5
Потребляемая мощность, Вт	30