



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Cisco CP-7975G

CP-7975G

Описание

**Рекомендуем замену -
IP-телефон Cisco CP-9951**

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3
в комплект не входит.

IP-телефон Cisco CP-7975G демонстрирует все последние достижения в области IP-телефонии - поддержку широкополосного аудио, цветной сенсорный дисплей с подсветкой, встроенный коммутатор с 2 портами Gigabit Ethernet. Этот телефон идеально подойдет для сотрудников руководящих должностей и для пользователей, которым необходима широкая полоса пропускания для использования определенных приложений на компьютере.

IP-телефон Cisco CP-7975G оснащен большим цветным сенсорным дисплеем, обеспечивающим удобный доступ ко всей необходимой информации и XML (Extensible Markup Language) приложениям, имеет 8 телефонных линий, 5 программируемых клавиш и навигационный джойстик, разъем для подключения наушников. Спикерфон и телефонная трубка разработаны специально для широкополосного аудио.

Основные особенности

- Большой сенсорный цветной дисплей;
- 8 телефонных линий;
- Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Встроенный порт для подключения гарнитуры.

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

320x240



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность 802.1x

Функции администрирования

Management DHCP / TFTP

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203x266x152

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.6

Доп. описание

Параметр	Описание
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей (16-битная глубина цвета) с подсветкой, 5" (12.5 см) с высоким разрешением (320 x 240). Обеспечивает большую гибкость возможностей и приложений. значительно расширяет объем отображаемой



	возможностей и приложений, она активно расширяет возможности отображения информации при использовании таких возможностей, как "Службы", "Информация", "Сообщения" и "Директории". Также дисплей поддерживает локализацию, требующие двухбайтовую кодировку Unicode для шрифтов
Широкополосный звук	Поддержка широкополосного звука (кодэк G.722, присоединение к TIA 920) телефонной трубкой, наушниками и спикерфоном
Спикерфон	Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением
Поддержка кодеков	G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC
Клавиша "Сообщения"	Предоставляет прямой доступ к голосовой почте
Клавиша "Директории"	Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3)
Клавиша "Настройки"	Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели
Клавиша "Службы"	Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML
Клавиша "Справка"	Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях
Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников	При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона
Джойстик	Джойстик позволяет пользователям использовать вертикальную и горизонтальную прокрутку. В центре джойстика располагается клавиша выбора
Клавиша дисплея	Подсвечивается, если телефон находится в режиме сохранения энергии или неактивен, может быть использована для включения дисплея. Время перехода в неактивных режим настраивается системным администратором
Ethernet-коммутатор	Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100/1000 BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Разъем для подключения наушников	Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя и позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефону, что упрощает использование наушников. Одновременная поддержка широкополосных (G.722) и узкополосных наушников
Регулировка громкости	Обеспечивает простую регулировку громкости спикерфона, телефонной трубки и звонка. Дополнительная регулировка громкости может быть обеспечена при использовании внешнего усилителя
Поддержка модуля расширения	Опциональное дополнение, модуль расширения Cisco 7914, обеспечивает 14 дополнительных клавиш для номеров директорий или быстрого набора. Может быть использовано до 2 модулей расширения