



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400VA/240W 230V

BE400-RS

Описание

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400VA/240W 230V подойдет для базовой защиты вашего персонального компьютера и других домашних бытовых приборов. Обеспечит автономную работу в течении 5 минут, достаточно чтобы корректно завершить работу персонального компьютера. ИБП оснащено разъёмом RJ-45, что позволит защитить телефонную линию и локальную сеть. Заряд батареи полностью восстанавливается в течении 16 часов.

На устройстве доступно 8 розеток, 4 из которых при проблемах с электричеством будут работать от встроенной аккумуляторной батареи. Другие 4 розетки работают в режиме защиты от перенапряжения.

Основные особенности:

- Звуковой сигнал уведомления об изменении сетевого электропитания;
- Регулярная самодиагностика батарей;
- Заблаговременное информирование об отказе батарей;
- Быстрое восстановление при перезагрузке;
- Заменяемые пользователем батареи.

Вас может заинтересовать [источник бесперебойного питания Line-Interactive, 400 VA \(LED\)](#)

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	400
Мощность (Вт)	240
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эффективность (КПД) в режиме работы
от сети 98.70%

Входные характеристики

Входное соединение	Schuko CEE 7/7P (шнур 1,8 м)
Напряжение на входе (В)	180-266
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание); (4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 +/-1

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	18

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	132x300x366
Вес ИБП, кг	5,4

Интерфейсы

Коммуникационный порт	USB
-----------------------	-----