



Коммутатор Cisco Catalyst C6800IA-48FPD

C6800IA-48FPD

Описание

Технология Cisco Instant Access

Catalyst 6800ia – 48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения работает как extended switch с единым управлением.

Основные особенности:

- коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
- 24 порта PoE+ (IEEE 802.3at) до 30W на порт или 48 портов PoE (IEEE 802.3af) до 15.4W на порт;
- интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gbp/c;
- поддержка до трех устройств в стеке;
- поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
- готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
- может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Технические характеристики коммутатора	C6800IA-48FPD
Память DRAM	512 MB
Память Flash	128 MB
Порты Ethernet 10/100/1000	48
Кол-во портов PoE+ / PoE	24 PoE+ (IEEE 802.3at) / 48 PoE (IEEE 802.3af)
Мощность на 1 порт PoE+ / PoE	30W / 15,4W
Порты Uplink	2 SFP+ 10G
Управление	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB
Пропускная способность стека	80 Гбит/с
Тип ПО	Cisco IOS Inherited from IA parent
Поддержка стекирования	Да
Габариты	4,45 x 36,83 x 44,45 см
Вес	5,87 кг

Тип коммутатора


Тип коммутатора	Неуправляемый
Линейка Cisco	Catalyst 6800

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Интерфейсы для стекирования	Встроенные
Консольный порт	RJ45 USB type B
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	220V AC
--------------------	---------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at

PoE бюджет, W

720