



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Cambium Абонентская станция eRMP 1000, 6.4ГГц, в комплекте с блоком питания (EU cord)

C060900A221A

Описание

Абонентская станция Cambium Networks C060900A221A eRMP 1000 Connectorized Radio outdoor-исполнения без интегрированной антенны (без GPS синхронизации) предназначен для построения сетей широкополосного беспроводного доступа в диапазоне 6 ГГц и предлагает до 150+ Мбит реальной пропускной способности.

Основные особенности устройства:

- Использование 2x2 MIMO-OFDM технологии позволяет обеспечить высокую скорость и качество радиосвязи как в пределах прямой видимости (LOS) и за пределами прямой видимости (nLOS);
- Пропускная способность: до 150+ Мбит/с;
- 128-битное AES-шифрование;
- Диапазон работы 6 ГГц;
- Ширина полосы пропускания канала 20/40 МГц;
- Каждый модуль может быть сконфигурирован как точка доступа (AP), абонентский модуль (CPE) или транзитный модуль (PTR);
- Встроенное управление качеством обслуживания для приоритизации передачи голосовой и видеоинформации;
- Максимальный радиус действия 20 км;

eRMP – уникальная платформа беспроводного широкополосного сетевого доступа операторского класса сочетает в себе проверенные на практике преимущества решений компании Cambium Networks, такие как надежность, безопасность, масштабируемость, высокую пропускную способность и удобство доступа, соответствующие современным стандартам качества, а так же максимально низкую стоимость оборудования.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	6
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	200
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

GPS- синхронизация

Нет

Тип разъема

RP-SMA