

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Купольная IP видеокамера DH-IPC-HDBW5431RP-ZE 4Мп, моториз. объектив 2,7-13.5мм, ИК до 30м, WDR 120дБ, Micro SD, аудио вх. вых 1/1, DC12В/ePOE, IP67


DH-IPC-HDBW5431RP-ZE

Описание

IP-камера **DH-IPC-HDBW5431RP-ZE** обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688x1520, 4Мп со скоростью 25к/с. Включена поддержка формирования тройного видеопотока для сетей с низкой пропускной способностью, в том числе для просмотра на экранах портативных устройств. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с электроприводом и с переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Кодирование видеосигнала может происходить с помощью нескольких кодеков: H.265/H.264. Параметры светочувствительности камеры находятся на уровне 0.03 Люкс, чего вполне достаточно для осуществления записи видеосигнала хорошего качества в слабо освещаемых помещениях.

DH-IPC-HDBW5431RP-ZE обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Использует технологию WDR до 120дБ для видеосъемки на объектах с особо сложным освещением. Функция ROI позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения. Так же в камере есть Smart (умные) функции: распознавание лиц, обнаружение вторжений, обнаружение заграждения, определение смены сцен - автоматически подает сигнал тревоги.

Камера имеет стандартный сетевой интерфейс 10/100 Ethernet и поддерживает работу с множеством протоколов. Удобную и быструю работу по сети обеспечивает русифицированный веб-интерфейс с



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

возможностью тонкой настройки практически любого параметра камеры. Для подключения питания используется DC-адаптер, а для подключения сети - коннектор Ethernet RJ-45.

Камера поддерживает защиту от входного напряжения $\pm 30\%$, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 6KV, которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.