



Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6055-S 50HZ

AXIS Q6055-S 50HZ

Общие

Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из

WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище SD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Обнаружение исчезновения объекта,

Базовая аналитика детектор входа и выхода с территории,

детектор пересечения ограждения, счетчик объектов

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.3

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.03

ВидеоКодек Н.264/МЈРЕС





Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080р да

Первый поток до 25/30кс, 1920х1080

Второй поток до 50/60кс, 1280х720

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива,

MM

142.6; 4.44

Оптическое увеличение,

кратность

32

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.6-F4.41

Горизонтальный угол обзора,° 62.8-2.23

Вертикальный угол обзора,° 36.8-1.3

PTZ

Поворот 360° Наклон 220°

Сеть

IPv4, IPv6 USGv6,

HTTP, HTTPSa,

SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ,

FTP, CIFS/SMB, SMTP,

Bonjour, UPnPTM,

Протоколы сетевые SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS,

DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH,

NTCIP, LLDP

Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет





Питание

Питание 24B DC

Потребляемая мощность, Вт 4

Эксплуатация

Комплект поставки

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура, °C от -30 до 50

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø224 x 256

BEC, KΓ 6.0

Материал корпуса Металл

Медиаконвертер AXIS T8607 Media Converter Switch,

многоразъемный кабель длиной 7 м в исполнении ІР66 Руководство по

установке,

лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя