



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6055-S 50HZ

AXIS Q6055-S 50HZ

Общие

Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	SD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение исчезновения объекта, детектор входа и выхода с территории, детектор пересечения ограждения, счетчик объектов
-------------------	---

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.3
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	до 25/30кс, 1920x1080
Второй поток	до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	142.6; 4.44
Оптическое увеличение, кратность	32
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.41
Горизонтальный угол обзора, °	62.8-2.23
Вертикальный угол обзора, °	36.8-1.3

PTZ

Поворот	360°
Наклон	220°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, TM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTP, LLDP
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 50
Холодный старт, C	от -30
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø224 x 256
ВЕС, КГ	6.0
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Медиаконвертер AXIS T8607 Media Converter Switch, многоразъемный кабель длиной 7 м в исполнении IP66 Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя