



# Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6125-LE 50HZ

**AXIS Q6125-LE 50HZ** 

## Общие

Характеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

#### Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат

выходного IP сигнала камеры

сиі пала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

150

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR HET

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

MicroSD

#### Аналитика

Базовая аналитика

Доступ к видеопотоку живого просмотра, детектор ударов

## Изображение и аудио

WDR WDR 120dB





Мин.

освещенность

0.1

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.008

Лκ

ВидеоКодек Н.264/Н.265/МЈРЕС

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

да

2

Аудио

интерфейсы

без аудио

#### Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

4.3; 129

объектива, мм

Оптическое

увеличение,

кратность

30

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.6-F4.7

Горизонтальный угол обзора,°

63.5-2.3

Вертикальный угол обзора,°

38.4-1.3

#### PTZ

Поворот 360°

Наклон от +20 до -90

#### Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP,

RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT

Сетевые интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX





Сетевое хранение

данных

NAS

74

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240B AC

Потребляемая

мощность, Вт

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре да

ниже -40°С

Рабочая

от -50 до 50

температура, °С Холодный старт,

от -40

10%-100% Допустимая ОВ

Размеры, мм

С монтажной скобой: 274 х 165 х 165 Без монтажной скобы: 256 х 165 х 165

ВЕС, КГ 3.0

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект

Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор AXIS High PoE 60 Вт SFP, руководство по

установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя поставки