



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP Видеорегистратор SNR-NVR-D1600AD до 16 5МП камер, 2HDD (имеет потертости)

SNR-NVR-D1600AD (имеет потертости)

Описание

[Заменен на DHI-NVR4216](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Краткая инструкция](#)

[Проигрыватель для файлов](#)

[Список рекомендованных HDD](#)

[Список поддерживаемых камер](#)

[Профессиональное ПО для сетевого наблюдения](#)

[Программа для обновления прошивки регистратора](#)

IP видеорегистратор NVR 16 каналов

Новая линейка видеорегистраторов SNR-NVR-Dxx00 - на базе мощного DSP от Texas Instruments: высочайшая производительность, низкая стоимость. На этом закончилась эра NVR, которые не могли писать 16 IP камер в полной производительности. Теперь можете себе ни в чем не отказывать, без переплат и ограничений.

Не имеет значения разрешение камер и скорость кадров, имеет значение только размер потока от камеры... И тут сюрприз: вы можете писать камеры в максимальном качестве - до 8 Мбит/с от каждой камеры.

Бесплатное ПО Smart PSS позволяет интегрировать в общую систему цифровых видеорегистраторов еще и IP-видеорегистраторы. Кроме того, с помощью этого ПО при использовании IP-видеорегистраторов SNR в единой сети, возможно организовать удаленное место оператора.

Область применения:

При построении средних и крупных систем видеонаблюдения данный IP-видеорегистратор избавляет от необходимости использовать персональный компьютер (использование которого зачастую было тем фактором, из-за которого отказывались строить малые системы видеонаблюдения на основе IP-технологий).



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Основные особенности:

16 IP камер при максимальном разрешении до 8 Мп и суммарном битрейте до 160 Мбит/с ;
Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision, HikVision, Dynacolor (Beward), RVi; **Поддержка Onvif**;
Поддержка 2 SATA HDD (до 8TB), 2 USB2.0;
Поддержка мобильных устройств: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, OS iPhone
Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте **бесплатно**.

SNR-NVR-D1600AD	Входящий
5Мрх	128 Мбит
3Мрх	128 Мбит
1080P	128 Мбит
720P	128 Мбит

Технические характеристики:

Система	
Актуальная прошивка	V2.616.0000.6.T.20150127 Как правильно обновить прошивку
Операционная система	Embedded LINUX
Языковая поддержка	Русский / English
Управление	Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети.
Мониторинг	Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе
Совместимые камеры	SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF. Список совместимых камер.
Видео	
Ip видео входы	16
Стандарт видео	NTSC/ PAL



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кодек		H.264
Аудио		
Вход		Нет
Выход		Нет
Кодек		G.711
Двусторонняя аудиосвязь		Вход: 1 x BNC, выход: 1 x BNC
Монитор		
Видеовыход		1 x VGA, 1 x HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга), 1 x BNC
Разрешение монитора		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. Локальный монитор отображает камеры с разрешением до 5Мп.
Запись		
Разрешение записи	главный поток	до 8Мп
	дополнительный поток	D1(704×576) 400к/с на все каналы (каждый канал до 25к/с)
Битрейт		32~8192 Kb/s, Суммарное ограничение на ip каналы 160Mbit
Режим записи		Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски
Длительность одного файла записи		1~120 мин.
Расширенные возможности записи		Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск
Предзапись		1~30 сек (для записи по движению)
Послезапись		10~300 сек (для записи по движению)
Архив		
Жесткий диск		2 x 3.5" SATA до 4Т Расчет архива HDD для видеорегистраторов DVR и NVR
Рекомендуемые жесткие диски		HDD3000
Жесткий диск в комплекте		Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Расширение архива	нет
Типы резервного дублирования данных	USB, Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков)
Пример расчета архива для ip камеры	При постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920x1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 35 дней.
Детекция движения и тревога	
Реакция на тревоги	Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на e-mail, Spot-выход
Детектор движения	Да
Детекция наличия видеосигнала	Да
Тревожный вход/выход	16/3
Интеллектуальное управление PTZ камерой	По тревоге от обзорных камер
Воспроизведение	
Воспроизведение	1/4/9/16 каналов одновременно
Тип поиска	Время/дата, тревога, детекция движения
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, полноэкранный режим
Сеть	
Ethernet	RJ-45 10/100/1000BASE-TX
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, поддержка P2P
ONVIF	Onvif 2.0
Строка для RTSP потока	rtsp://ЛОГИН>:ПАРОЛЬ>@
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Программное обеспечение	PSS для Windows, DMSS для смартфонов Скачивайте в App store, play market.
Браузеры	IE (ActiveX)
Максимальное число удаленных пользователей	20 пользователей одновременно



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

3G	Да, список поддерживаемых модемов
Удаленное управление	Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий
Вспомогательные интерфейсы	
USB	2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования
eSATA	Нет
RS232	Да
RS485	Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами
Электропитание	
Питание	DC 12 V, 5A 50/60 Hz (внешний блок питания)
Потребляемая мощность	20 Вт (без HDD)
Эксплуатационные параметры	
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Относительная влажность	10-90%
Вес	2.35 кг (без HDD)
Размеры	1U, 375mm×285mm×50mm
Установка	Настольная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

**Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения
в любом городе Российской Федерации!**

Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии. Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы с вами свяжемся!