



OLT BDCOM GP3600-08B с 8 портами GPON (SFP), 4 комбо-портами, 4xSFP, 4 SFP+, 2 БП AC

GP3600-08B-2AC

Описание

BDCOM OLT
 (Optical

Line

Terminal
) GP3600 с 8 портами
 GPON

позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 1024 абонентов.

OLT
 оснащено двумя слотами для установки источников питания (AC и DC) для организации резервирования.

Поставляется с 2 БП AC

SFP GPON в комплект поставки не входят

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество PON-портов	8

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	GPON
Форм-фактор PON	1U
Multicast-группы	2048



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L3 функционал

Функционал L3

Да

Питание

Тип блока питания PON

AC

Потребляемая мощность, Вт

Более 200