



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Преобразователь DC/DC, 15Вт, вход 18-75В, выход 5В/3А Mean Well

DDR-15L-5 MW

Описание

Источники питания серий DDR-15/30/60 представляют собой преобразователи из напряжения постоянного тока (DC) в напряжение постоянного тока (DC) малой мощности с размещением на DIN рейке типа TS-35/7.5 или 15. Источники питания DDR-15/30/60 работают в двух диапазонах входного напряжения:

G диапазон - от 9 до 36В (DC).

L диапазон - от 18 до 75В (DC).

Особенностями источников питания DDR-15/30/60 являются: расширенный входной диапазон 4:1; компактный размер 1SU-3SU; охлаждение за счет естественной вентиляции; работа в широком диапазоне температуры внешней среды - от -40 до +86°C.

В сериях преобразователей DDR-15/30/60 модель определяется по величине выходного напряжения из стандартного ряда - **3,3, 5, 12, 15, 24 В** (например, DDR-15G-12, DDR-60L-5). Выходные напряжения из ряда присутствуют не во всех сериях по мощности, необходимо уточнять по Спецификации.

Общие

Выходное напряжение	4,5 - 5,5
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	15
Ток БП	3
Входное напряжение	18-75
КПД	85%
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	пониженного входного напряжения; переполюсовки; КЗ