



**DDR-120C-24 Преобразователь:  
 DC/DC; 120Вт; Uвх:33,6 - 67,2 В;  
 Uвых:24В DC; Iвых:5 А, Mean  
 Well**

**DDR-120C-24 MW**

## Описание

Источники питания серий DDR-120/240/480 представляют собой преобразователи из напряжения постоянного тока (DC) в напряжение постоянного тока (DC) средней мощности с размещением на DIN рейке типа TS-35/7.5 или 15. Источники питания DDR-120/240/480 работают в следующих диапазонах входного напряжения:

А диапазон - от 9 до 18В (DC). Есть только в серии DDR-120.

В диапазон - от 16.8 до 33.6В (DC). Все серии.

С диапазон - от 33.6 до 67.2В (DC). Все серии.

Д диапазон - от 67.2 до 154.6В (DC). Все серии.

Особенностями источников питания DDR-120/240/480 являются: расширенный входной диапазон 2:1; подстройка выходного напряжения +15%; охлаждение за счет естественной вентиляции; сертификация для применения на железнодорожном транспорте; функция Current Sharing (для серий DDR-240 и DDR-480); работа в широком диапазоне температуры внешней среды - от -40 до +70°C.

В сериях преобразователей DDR-120/240/480 модель определяется по величине выходного напряжения из стандартного ряда -12, 24, 48 В (например, DDR-120A-12, DDR-480D-48). Выходные напряжения из ряда присутствуют не во всех сериях по мощности, необходимо уточнять по Спецификации.

## Общие

Выходное напряжение	24 - 28
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	120
Ток БП	5
Входное напряжение	33,6-67,2
КПД	91%
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	пониженного входного напряжения; переполюсовки; КЗ