



## Преобразователь MikroTik 48 to 24V Gigabit PoE

RBGPOE-CON-HP

### Описание

Mikrotik RBGPOE-CON-HP - гигабитный конвертер PoE с 48 В в 24 В, позволяющий подавать питание на устройство RouterBOARD с любого источника PoE с напряжением от 42 до 57 В (включая Passive PoE, Telecom PoE, 802.3af и 802.3at PoE plus). Достаточно подключить ethernet-кабель с питанием PoE 48 В в один порт, а в другой - устройство RouterBOARD с напряжением питания 8-30 В.

Изделие способно поддерживать высокую мощность - до 24 Вт (до 1 А при 24 В).

У RBGPOE-CON-HP прочный металлический корпус, высокое качество компонентов и конструкция со встроенным радиатором. Кроме того предусмотрены монтажные отверстия, позволяющие прикрепить его к стене.

Внутри разъёмов Ethernet есть выводы экранирования Ethernet, что позволяет произвести заземление или в самом конвертере, или в устройствах с обеих сторон. Поддерживает Ethernet 10/100/1000 МБит/с.