



## Карта QAM модуляции 4-х поточная Sumavision C508-4 C508-4

### Описание

Четырехпоточный QAM модулятор с функцией скремблера (опция - submodule C471S). Один F-выход до 8 смежных частот RF QAM. Тестовый выход - 20 дБ (SMA). Диапазон выходных частот: 52-1000 МГц, уровень выходного сигнала: 95-115 дБмкВ, поддержка модуляций: 64/128/256QAM. По умолчанию занимает 2 слота в шасси, при определенных условиях возможна установка в 1 слот, например, 2 карты C508 можно установить в 2 слота. Карта C508 позволяет модулировать 4, 6 или 8 смежных частот в зависимости от установленной лицензии.

### Технические характеристики:

Выходной разъем	F
Тип модуляции	64, 128, 256 QAM
Соответствие стандартам	ITU-T J.83 Annex A, B and C
Символьная скорость, с шагом 1, ксимв/сек	5000-7000
Интерфейс скремблирования	10/100BASE-T
Диапазон выходных частот, МГц	52-1000
Уровень выходного сигнала, дБмкВ	95 - 120
PCR джиттера	<100 нс
Диапазон температур эксплуатации	+10....+40 °C

### RF-выход



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Количество несущих

4

Независимая расстановка частот

Нет

## Выходные характеристики

Формат модуляции

DVB-C