



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Карта 4-полосного QAM модулятора PCIe

FSM4

Описание

PCIe карта **FSM4** производства компании Digital Devices GmbH (Германия) предназначена для установки на материнскую плату персонального компьютера или сервера и позволяет сформировать 4 несмежные QAM несущие на ВЧ выходе. Карты Digital Devices можно использовать для построения головной станции ТВ по любому индивидуальному проекту.

Для использования карты необходимо установить специальное программное обеспечение (например, [Cesbo Astra](#)).

Особенности:


- 4 несмежные QAM несущие (DVB-C);
- Рабочая полоса частот: 114...858 МГц;
- Диапазон символьной скорости: 1,0...7,1 МСимв/сек;
- Варианты модуляции QAM: 16, 32, 64, 128, 256;
- Выходная мощность каждой несущей при включении всех 4-х - 101 дБмкВ;
- Можно установить в любой слот PCI Express (от X1 до X16);
- Можно установить как в полноразмерный, так и в низкопрофильный корпус (низкопрофильная планка в комплект поставки не входит).

Технические характеристики

Формат модуляции	DVB-C
Количество несущих	4
Уровень выходной мощности	117 дБмкВ (при одной активной несущей); 101 дБмкВ (для каждой несущей при всех четырёх активных)
Независимая расстановка частот	Да

Общие характеристики

Тип устройства	QAM модулятор
Габариты, мм	69,5x115x12



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Потребляемая мощность, 10
Вт