



Сетевой пульт управления DH-NKB1000 поворотными камерами и видеорегистраторами с USB

DH-NKB1000

Описание

- Клавиатура для управления:
 - Поворотными камерами DAHUA (все модели)
 - DAHUA Standalone DVR
 - Сетевой видеосервер
- Соединение:
 - NKB1000: RS485, RS422, USB, RS232 и по сети
- Трехпозиционный контроль функций PTZ джойстиком
 - Установка пресетов, горизонтального сканирования, наклонов, туров и паттернов
 - Дополнительные функции
 - Экранное меню и помощь в настройке пользователю
 - Подключение к SmartPSS по USB

Общие

ВидеоКодек	нет
Сетевые интерфейсы	1x100BASE-T
Дисплей	LCD 75.2x33.85мм
Вывод видео на дисплей	нет
Потребляемая мощность, Вт	5
Питание	12В DC
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Размеры, мм	330×160×37.5
ВЕС, КГ	2.5
Джойстик	3D