



## Радиомаршрутизатор MikroTik SXTsq Lite5

RBSXTsq5nD

### Описание

SXTsq Lite 5 - это компактная и легкая всепогодная точка доступа со встроенной антенной. Идеально подходит для организации каналов точка-точка на дистанциях до 5 километров или как клиентское устройство - CPE. Модель имеет компактные размеры, прочный корпус, который защищает от внешних погодных условий и проста в установке. SXTsq Lite 5 имеет антенну 16dBi, такую же как SXT Lite 5 - предыдущей модели, улучшенную конструкцию антенны, уменьшенные габариты - SXTsq стала в два раза тоньше. Корпус содержит монтажные зазоры для крепления металлическим кольцом в трех разных местах, для различных вариантов позиционирования, давая возможность установки на горизонтальную трубостойку или перила. Устройство содержит один 10/100 Мбит Ethernet-порт. Присутствует также легко доступное подключение заземления для грозозащиты маршрутизатора.

#### Область применения:

- Организация сетей типа точка-точка;
- CPE

#### Комплектация:

- Блок питания на 24V;
- Металлический хомут;
- PoE-инжектор.

### Общие

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц   | 5          |
| Стандарт радио в основе        | 802.11n    |
| Пропускная способность, Мбит/с | 300        |
| Поддержка MIMO                 | 2x2        |
| Скорость порта Ethernet        | 100 Mbit/s |
| Количество Ethernet            | 1          |
| PoE                            | Passive    |
| GPS- синхронизация             | Нет        |
| Коэф. усиления, дБи            | 16         |