



УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П, МПО-Ш2, Ш3 ССД

130106-00552

Описание

Предназначен только для установки муфт-кроссов [МКО-П1](#), [МКО-П1-М](#), [МКО-П2](#) и [МКО-П3](#) на стенах и прямоугольных столбовых опорах, а также размещения технологического запаса магистрального ОК.

Все детали УПМК изготовлены из пластика, что уменьшает нагрузку на опору и облегчает монтаж, а также значительно увеличивает стойкость изделия к воздействию повышенной влажности и УФ-излучению. Крепление к стенам осуществляется с помощью анкерных болтов или шурупов, а к столбовым опорам монтажной металлической лентой. Конструкция кронштейна для муфт позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно, без использования специального инструмента и расходных материалов, фиксация осуществляется специальными пластиковыми защёлками. Органайзеры для укладки запаса ВОК разнесены в плоскостях с кронштейном для установки муфт, что исключает пересечение выходящих из муфт-кроссов абонентских дроп-кабелей с бухтой запаса ВОК.

Общие

Диаметр кабельных вводов, мм	до 11,5
Габаритные размеры, мм	290x195x145
ВЕС, КГ	1
Комплект поставки	Основание УПМК - 2 шт.
	Планка для крепления муфты с винтами - 2 шт.
	Шуруп 3,9x16 - 4 шт.
	Шайба 4 - 4 шт.
	Болт М6x25 - 4 шт.
	Гайка М6 - 4 шт.
	Шайба 6 - 4 шт.
	Гровер 6 - 4 шт.