

Кросс оптический для шкафа серии Real, на 8 портов FC

SNR-ODF-Real-08FC

Описание

Кросс оптический для шкафа серии Real, на 8 портов FC SNR-ODF-Real-08FC применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

В комплект поставки входит ложемент для КДЗС, в котором можно размещать до 8 термоусадочных гильз.

На лицевой панели кросса предусмотрены отверстия для установки FC адаптеров (**адаптеры заказываются отдельно**).

Кросс можно установить на дно шкафов **SNR-OWC-Real3-T-2-7035** и **SNR-OWC-Real9-T-2-7035**, что облегчает ввод кабеля в шкаф, не снимая его с опоры. Для этого на боковой стенке предусмотрено 2 отверстия 20 мм для установки двух сальников (**заказываются отдельно**).

В комплект входит кронштейн для монтажа на 19" направляющие, для размещения в любом настенном или напольном телекоммуникационном шкафу. В основании кросса размещено 4 отверстия 4мм для монтажа на монтажную панель или на стену.

Особенности кросса:

- установка в дно шкафов SNR-OWC-Real3-T-2-7035 и SNR-OWC-Real9-T-2-7035
- монтаж на 19" направляющие
- возможен транзитный монтаж кабеля;
- металлический корпус;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- два кабельных ввода.

Кросс SNR-ODF-Real-08SF поступает покупателю в следующей комплектации:

- корпус (1 шт);
- металлический кронштейн для крепления на юниты (1 шт);
- крышка (1 шт);
- Комплект крепежных винтов, 7шт (1 уп);
- ложемент КДЗС (1 шт).

Общие

Тип монтажа кросса	Универсальный
Высота, U	1
Материал:	Сталь 1.2 мм
Цвет	Серый
Количество оптических портов	8
Количество кабельных вводов	2
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры,мм	120x120x35
ВЕС, КГ	0,3