



## Стриппер Kabifix LK25

KABIFIX-LK25

### Описание

#### **KABIFIX-LK25**

предназначен для продольной и поперечной разделки оболочки кабеля внешним диаметром 6~25 мм.

Режущий нож стриппера является сменным, что существенно увеличивает срок службы самого инструмента. При износе лезвия достаточно просто произвести его замену.

#### **Основные особенности:**

- ручной, легкий в использовании;
- безопасная и быстрая зачистки даже для высокопрочных внешних оболочек;
- нож сменный, самоповоротный, позволяет делать поперечную, продольную и спиральную резку оболочки;
- автоматическое изменение от кругового к продольному разрезу;
- закаленное лезвие;
- прочный корпус из армированных волокном полиамид;
- малый вес.

### Общие

Тип инструмента	Для разделки оптоволоконна
Размеры зачищаемого кабеля, мм	Ø 6~25
Габаритные размеры, мм	40x85x20
ВЕС, КГ	0.01

### Доп. описание

#### **Инструкция по применению:**

- 1) Нажмите фиксатор "трещотки" и выдвините её.
- 2) Поверните регулировочный винт для установки высоты лезвия в зависимости от толщины изоляции.
- 3) Вставьте кабель в "корыто".
- 4) Нажмите на "трещетку" пока лезвие полностью не войдет в изоляцию.
- 5) Прокрутите инструмент вокруг окружности кабеля, затем вытяните вдоль кабеля для продольного разреза (лезвие самоповоротное).
- 6) Удалите изоляцию.