



NOYafa

Бесконтактный детектор напряжения NF-609C

NF-609C

Описание

Детектор
Noyafa-609C

предназначен для поиска активных силовых линий и их поврежденных участков. Диапазон поиска составляет от 50 до 1000 В.

При обнаружении кабеля под напряжением прибор информирует об этом пользователя одновременно звуковой и световой сигнализацией. При этом шкала, состоящая из трех индикаторов, отображает мощность сигнала.

Устройство снабжено механизмом регулировки чувствительности и светодиодным фонариком, который упрощает и ускоряет процесс работы в условиях плохой видимости.

Инструмент удобен, прост в использовании и отлично подойдет как для профессионального, так и бытового использования.

Особенности:

- регулируемый уровень чувствительности;
- звуковая и световая индикация;
- дополнительная светодиодная подсветка;
- индикатор мощности сигнала;
- индикатор состояния батареи.

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод + звуковая сигнализация
Диапазон поиска, В	50-1000
Частота на входе (Гц)	50-60
Источник питания	Батарея AAA - 2 шт (в комплект поставки не входят)

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	116x25x25
ВЕС, КГ	0,9



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -10 до 50
Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40

Комплект поставки

Комплект поставки	Детектор - 1 шт
-------------------	-----------------