



## Многофункциональный кабельный тестер NF-8209S (Русифицированное меню)

NF-8209S

### Описание

#### NF-8209S

- многофункциональный тестер, предназначен для тестирования витых пар, в том числе, для определения длины кабеля, обнаружения кабеля, обрыва и может использоваться при монтаже и обслуживании низковольтных коммуникационных и прочих сетей. Этот тестер обладает повышенной устойчивостью к интерференции сигнала. Устройство работает от Li-Ion аккумулятора 3.7В 1400мАч.

#### Основные особенности:

Позволяет производить проверку на обрыв, короткое замыкание, парное соединение и определение расстояния до обрыва проводника (кабели типа RJ45)

Позволяет быстро находить нужный провод или кабель в пучке

Определение наличия PoE (Power over Ethernet)

Защита от перенапряжения, 60В

Измерение длины кабелей категории 5 и категории 6 до 200 м

Функция позволяющая напрямую находить требуемые кабели, подключенные к сетевому коммутатору (Flash)

Функция проверки качества обжима коннектора (QC)

### Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектора	RJ-45, RJ-11
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP)
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
Функции	Поиск места подключения кабеля на коммутаторе (Port flash) Поиск скрытой проводки Отпределение типа POE Поис кабеля в пучке Линейный кабельный тестер
Дисплей	128x64 LCD



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Источник питания	Li-Ion аккумулятор 3.7В 1400мАч (передатчик + приемник)
Максимальная длина измеряемой линии	2 - 500м ± 1.6м
Язык интерфейса	Русский; Английский

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	125x70x32 (передатчик) 198x50x28 (приемник)
ВЕС, КГ	0,450

## Условия эксплуатации

Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -10 до 60
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 50

## Комплект поставки

Комплект поставки	Передатчик - 1 шт Приемник - 1 шт USB - typ C кабель - 1 шт Наушники для подключения к приемнику - 1 шт Контакт-зажим типа "крокодил"- 1 шт Переходной патчкорд RJ11 - 1 шт Переходной патчкорд RJ45 - шт Сумка для переноски - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт
-------------------	--