



Соединительный блок 110 4 пары

SNR-C5E-CBLK110-4P

Описание

Соединительный блок на 4 пары

SNR-C5E-CBLK110-4P

предназначен для установки на контактную полосу 110 кросса после выполненной разводки проводников кабеля.

С одной стороны блока расположены лезвия IDC-контактов, которые при монтаже врезаются в проводники кабеля, обеспечивая тем самым надежное соединение контактов. При этом сам блок фиксируется на контактной полосе кросса.

С другой стороны блока размещены разъемы типа 110, которые используются для подключения коммутационных шнуров или перемычек.

На разъемной части блока нанесены цветные метки, которые упрощают процесс монтажа. Чтобы максимально ускорить процесс монтажа, рекомендуем использовать ударный инструмент [SNR-HT315DR](#) с соответствующей насадкой на 4 пары [SNR-HT-15B](#).

Общие

Количество пар	4
Количество устанавливаемых плинтов	4
Габаритные размеры, мм	31x23x7
Полоса пропускания, МГц	100
ВЕС, КГ	0,010
Категория	5е
Тип оборудования	Аксессуары
Материал:	Пластик
Тип контактов	IDC 110