



Базовая станция Gigaset N870 IP PRO

S30852-H2716-S301

Описание

Базовая станция Gigaset N870 и программного решения Gigaset Integrator позволяют подключить до 20 000 абонентов в одной сети.

Базовая станция Gigaset N870IP PRO является элементом микросотовой IP-DECT-системы Gigaset N870 PRO и может выступать как в роли DECT-менеджера, так и в качестве базовой станции, обеспечивая управление всей сетью.

Одна базовая станция Gigaset N870IP PRO поддерживает до 250 телефонов и 60 параллельных вызовов в сети, что прекрасно подходит для малых и средних предприятий, а крупные компании могут объединить несколько систем и получить решение корпоративного уровня со стабильным роумингом и возможностью передачи соединения внутри одного кластера и между разными кластерами.

Ключевые особенности:

- до 250 учетных записей (по одной на пользователя);
- до 60 баз в сети;
- до 60 параллельных вызовов в сети;
- до 10 одновременных вызовов на одну базу;
- Handover и Roaming;
- каждая база может быть либо DECT-менеджером, либо IP-DECT-базой, либо совмещать обе роли;
- полная совместимость с трубками Gigaset PRO;



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

работа по протоколу SIP;
питание по PoE.

Комплект поставки:

Основное устройство
Руководство пользователя
Два винта с двумя дюбелями

Экран и индикаторы

Размер дисплея, "	нет
Подсветка дисплея	нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	нет
------------------------	-----

Сеть

Сетевые протоколы	TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	180x110x42
Материал корпуса	пластик

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	нет
--------------	-----

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Записные книги

Телефонная книга (количество записей)	нет
Журнал вызовов (количество записей)	да

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
----------------	----------------